

Címezhető jelzőeszköz

SAL-4001



SAL-4001

Típus

Címezhető hangjelző

Áttekintés

A SAL-4001 címezhető hangjelző eszköz a tűz riasztás helyi jelzésére lett tervezve. A címezhető hangjelző indítható egyedi programozott vezérléssel vagy a hagyományos hangjelzőkkel egyidőben (azonos vezérlésre).

Kivitel

SAL-4001 jelző eszköz képes csak huroktáplát módban (az érzékelő hurokról), vagy a készülékházba elhelyezett 9V 6F22- es elemről és külső tápforrásról is működni.

- hurok tápellátás esetén: 85 dB,

- hurok tápellátás esetén 9 V akkumulátorral: 94 dB

- külső 24V DC tápellátással: 100 dB

Pl.: ha a külső tápforrás meghibásodik, a jelző a 9V-os elemről fog tovább üzemelni, amennyiben az is lemerült, úgy a hurokból veszi fel a szükséges áramot. Mindegyik fajtatápellátás felügyelt, a hibát jelzi a vezérlő panel felé és a SAL- 4001 burkolatán levő sárga LED villogni kezd. A jelző eszköz három különböző riasztási hangjelzést tud adni. Az SAL-4001 el van látva belső rövidzár izolátorral. Címének kódolásáról a vezérlő panel automatikusan gondoskodik és a címet elmenti a memóriába.

Csatlakoztatható

A DUR-4046 érzékelő hurok/vonal kialakításban is képes működni a POLON 4100/4200/4800/4900/4500 és POLON 6000 címezhető tűzjelző- és oltó központokkal.

Típus	tónus, hang, kis áramerősség
Telepítés	beltéri
Változatok	címezhető
Tápfeszültség	16VDC - 32.0VDC
Érzékelő vonal működési feszültség	16.5VDC - 24.6VDC
Külső tápellátás működési feszültség	16VDC - 32VDC
Áramfelvétel akkumulátorról	≤ 10mA riasztáskor
Áramfelvétel külső tápellátásról	≤ 16µA riasztáskor riasztáskor
Hangszint	tápellátás külső tápegységről 100dB
Működési hőmérséklet	-10°C és 55°C között
Ház védettségi osztály	IP 21C
Méretek	Φ 115x54 mm
Tömeg	200g
Egyéb paraméterek	megf. PN-EN 54-3